

## Ionizační pistole Quick445 a 445D, ionizační tryska Quick 445A, napájecí zdroj 446



QUICK 445



QUICK 446



QUICK 445A



QUICK 445D



Nožní spínač



1. Tryska je nastavitelná.
2. Může být spínán nožním pedálem. Lze nastavit průtok vzduchu i velikost napětí.
3. Zabudovaný regulátor zbytkového napětí, nastavitelné vyvážení iontů.
4. Energetický úsporné, dlouhá životnost.
5. K napájecímu zdroji 446 mohou být připojeny dvě ionizační trysky nebo pistole.

### Specifikace

Napájecí napětí	AC 220V
Výstupní napětí	AC 4.0kV
Výkon	20W
Rozměry	165(d) x 103(š) x 115(v)mm
Hmotnost	cca 3.8kg

### Poznámka:

1. Standartní délka tvarovatelné hadice je 600mm. Na přání zákazníka však tato délka může být upravena.
2. Délka vysokonapěťového kabelu je 3m.
3. Životnost je cca 10.000 hodin

### Čas potřebný pro neutralizaci statického náboje

Tlak vzduchu	Průtok	Potřebný čas	Hluk
0.2MPa	0.06m <sup>3</sup> /min	1.2s	≤71dB
0.4MPa	0.12 m <sup>3</sup> /min	0.6s	≤88dB
0.6MPa	0.18 m <sup>3</sup> /min	0.4s	≤95dB
0.7MPa	0.20 m <sup>3</sup> /min	0.3s	≤98dB

Poznámka: Testováno 15 cm od ionizační trysky.

